

## SRS 400.3

Patrón trifásico de referencia electrónico de clase 0.02, para sistemas (200 A)



El SRS 400.3 es un patrón de referencia trifásico electrónico el cual ha sido especialmente desarrollado para la aplicación en equipos de verificación estacionarios.

El patrón de referencia electrónico SRS 400.3 es un instrumento de precisión de medida para todos los valores AC en la técnica de medida energética. El amplio rango de medida, la alta precisión y la baja sensibilidad a interferencias externas son algunas de las características más notables del SRS 400.3. De este modo se convierte no solo en el instrumento ideal para el ensayo de contadores eléctricos.

Este patrón de referencia viene completamente controlado a través de un puerto de serie RS 232 C.

### Puntos claves del SRS 400.3

- Patrón de referencia trifásico
- Instrumento preciso de medida para valores AC, en el rango de frecuencia de 45 Hz a 65 Hz
- Disponibilidad de U, I y potencia de todas las 3 fases a través del interfaz RS 232 C
- Ensayo de contadores de 2, 3 y 4 hilos
- Selector de modo de conexión integrado

- Gran confort gracias a la utilización de la tecnología del microprocesador.
- Control del sistema operacional con alarma de error
- Interfaz RS 232 C integrado para control externo de programas vía ordenador "PC"
- Rangos de tensión e intensidad de: 30 V a 520 V, 1 mA a 200 A

### Además digno de mención

El sistema de medida trabaja en cada uno de los 4 cuadrantes. Está diseñado para todos los tipos de operación en los sistemas trifásicos incluso la medida del factor de potencia y el ángulo de fases. La potencia reactiva puede ser medida seleccionando el modo de conexión natural o artificial. Los sistemas de medida trabajan bajo el principio de la modulación del ancho de los impulsos.

La entrada y control de datos de datos se lleva a cabo por medio de comandos especiales de control desde el "PC" ordenador. La selección interna automática del rango puede ser desconectada. En ese caso el rango de los puntos de carga es controlado directamente por el ordenador "PC".

## Datos técnicos SRS 400.3

Tensión auxiliar:	86 ... 260 V, 47 ... 65 Hz.
Consumo de potencia:	máx. 50 VA
Caja:	19", en módulo de 6 unidades de altura
Dimensiones:	483 x 266 x 342 mm
Peso:	aprox. 9 Kg.
Influencia de la tensión auxiliar en los resultados de medida:	≤ 0.005 % con 10 % variación
Temperatura ambiente:	-10 °C ... +50 °C (Rango operación) +10 °C ... +40 °C (Rango espec.)
Coefficiente temperatura:	≤ 0.0025 % / °C +10° C ... 40°C ≤ 0.0050 % / °C -10° C ... 50°C
Rango de frecuencia de las cantidades de medida:	45 ... 70 Hz
Influencia de campos magnéticos externos:	≤ 0.07 % / mT
Tiempo base:	1 (0.2 ... 9999) s

## Medida de intensidad (I)

Rango de intensidad:	1 mA ... 12.5 A
Rangos:	1 mA ... 20 mA α = 10000 20 mA ... 50 mA α = 4000 50 mA ... 125 mA α = 1600 125 mA ... 320 mA α = 640 320 mA ... 800 mA α = 256 800 mA ... 2 A α = 100 2 A ... 5 A α = 40 5 A ... 12.5 A α = 16
Rango del display:	1.0000 mA ... 12.5000 A
Error:	E ≤ ± 0.02 % 20 mA ... 12.5 A del valor de medida E ≤ ± 0.02 % 1 mA ... 20 mA del valor final del rango de medida
Rango de intensidad:	100 mA ... 200 A
Rangos:	100 mA ... 320 mA α = 625 320 mA ... 800 mA α = 250 800 mA ... 2 A α = 100 2 A ... 5 A α = 40 5 A ... 12.5 A α = 16 12.5 A ... 32 A α = 6.25 32 A ... 80 A α = 2.5 80 A ... 200 A α = 1
Rango del display:	30.000 mA ... 200.000 A
Error:	E ≤ ± 0.02 % 320 mA ... 200 A del valor de medida E ≤ ± 0.02 % 100 mA ... 320 mA del valor final del rango de medida

## Medida de tensión (U)

Rango de tensión:	30 V ... 520 V
Rangos internos:	30 V ... 65 V β = 8 65 V ... 130 V β = 4 130 V ... 260 V β = 2 260 V ... 520 V β = 1
Rango del display:	5.000 ... 520.000 V
Error:	E ≤ ± 0.02 % 30 V ... 520 V del valor de medida

## Medida de potencia (P, Q, S)

Medida de potencia por fase en el rango de 30 ... 520 V.  
Error de potencia con relación a la potencia aparente

### Error (1 mA ... 12.5 A):

Potencia activa, reac., aparente P, Q, S:	E ≤ ± 0.02 % del valor de medida	20 mA ... 12.5 A
	E ≤ ± 0.02 % del valor final del rango de medida	1 mA ... 20 mA

### Error (100 mA ... 200 A):

Potencia activa, reac., aparente P, Q, S:	E ≤ ± 0.02 % del valor de medida	320 mA ... 200 A
	E ≤ ± 0.02 % del valor final del rango de medida	100 mA ... 320 mA

Rango del display: 6- dígitos por cada punto de medida

## Medida de energía (W)

Conexiones y error como en la medida de la potencia

## Factor de potencia (PF)

$$PF = \frac{P}{S} \quad E \leq \pm 0.0002$$

Rango del display: - 1.00000 ... + 1.00000

## Display del ángulo de la fase

Resolución:	0.01°
Precisión:	E ≤ ± 0.01°

## Entradas de frecuencia 1-3

Nivel de entrada:	4 ... 12 V (24V)
Frecuencia de entrada:	max. 200 kHz
Tensión auxiliar:	11 ... 13 V (I ≤ 60 mA)
Mín. duración del impulso:	≥ 1 μs

## Salidas de frecuencia 1-3 (fo)

Nivel de salida:	5 V TTL resistente a cortocircuito
Rango	ΣC <sub>p</sub> = 675 Imp./Wh
12.5 A: 1 mA ... 12.5 A	
200 A: 320 mA ... 200 A	

$$\text{Salida de frecuencia: } f_o = \frac{\Sigma P \cdot \Sigma C_p \cdot \alpha \cdot \beta}{3600}$$

α, β Se deben de colocar los valores más altos alcanzados de los rangos de intensidad y tensión.

Salida de frecuencia: máx. 58'500 Hz

## Requisitos de seguridad

- Protección aislante EN 61010-1
- CE
- Tipo de protección: IP-20
- Temperatura de almacén: -20°C ... +55°C
- Humedad relativa: ≤ 85% a Ta ≤ 21°C
- Humedad relativa repartida en 30 días / año: ≤ 95% a Ta ≤ 25°C