



SRS 400.3

Dreiphasiger, elektronischer System-Prüfzähler der Klasse 0.02
300 A Ausführung



Der elektronische dreiphasige Systemprüfzähler SRS 400.3 wurde für den Einsatz in Zählerprüfsystemen entwickelt.

Der elektronische Systemprüfzähler SRS 400.3 ist ein Präzisionsmessgerät für alle Wechselgrößen in der energetischen Messtechnik. Der weite Messbereich, die hohe Genauigkeit und die sehr geringe Abhängigkeit von Störeinflüssen sind die hervorstechenden Eigenschaften des SRS 400.3. So wird er zum idealen Gebrauchsnormale bei der Prüfung von Zählern in der Prüfzelle.

Der Prüfzähler wird über eine serielle Schnittstelle RS 232 C vollständig gesteuert.

SRS 400.3 in Stichpunkten

- Dreiphasiges Zählerprüfnormale
- Präzisionsmessgerät für Wechselgrößen im Frequenzbereich von 45 bis 70 Hz
- Gleichzeitige Verfügbarkeit aller Phasenmesswerte an der Schnittstelle RS 232 C
- Prüfung von Zwei-, Drei- und Vierleiterzählern
- Integrierte Messartumschaltung

- Hoher Messkomfort durch Einsatz von Prozessortechnik
- Betriebsüberwachung mit Fehlermeldung
- Integrierte RS 232 C Schnittstelle für Datenübertragung an und Programmsteuerung durch externen Rechner
- Strom- und Spannungsbereiche:
50 V bis 800 V, 1.2 mA bis 300 A

Ausserdem erwähnenswert

Das Messwerk misst in 4 Quadranten. Es ist für alle Betriebsarten im Drehstromnetz ausgelegt, einschliesslich der Messung des Leistungsfaktors und des Phasenwinkels. Bei der Blindverbrauchsmessung kann die natürliche oder die künstliche Schaltung gewählt werden. Die Messwerke arbeiten mit dem AD-Converter-Verfahren und einem "Digitalen Signal Prozessor" (DSP).

Die Steuerung und Erfassung der Messwerte erfolgt über spezielle Steuerbefehle vom PC. Die interne automatische Bereichswahl ist abschaltbar. In diesem Fall wird der Lastpunktbereich vom PC direkt angewählt.

Technische Daten SRS 400.3

Betriebsspannung:	88 ... 280 V, 45...66 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 50 VA
Gehäuse:	19"-Einschub, 6 HE
Abmasse:	B 483 x H 266 x T 342 mm
Gewicht:	ca. 9 kg
Einfluss der Betriebs- spannung auf das Messergebnis:	≤ 0.005% bei 10 % Änderung
Umgebungstemperatur:	-10 °C ... +50 °C (Betriebsbereich) +10 °C ... +40 °C (Spez. Bereich)
Temperaturkoeffizient:	≤ 0.0025 % / °C +10°C ... +40°C ≤ 0.0050 % / °C -10°C ... +50°C
Frequenzbereich der Messgröße:	45 ... 70 Hz
Fremdfeldeinfluss:	≤ 0.07 % / 0.5 mT
Zeitbasis:	1 (0.2 ... 9999) s

Strommessung (I)

Strombereich:	1.2 mA ... 12.0 A
Interne Bereiche:	1.2 mA ... 4 mA α = 75000 4 mA ... 12 mA α = 25000 12 mA ... 40 mA α = 7500 40 mA ... 120 mA α = 2500 120 mA ... 400 mA α = 750 400 mA ... 1.2 A α = 250 1.2 A ... 4 A α = 75 4 A ... 12 A α = 25
Anzeigeumfang:	0.5000 mA ... 12.0000 A
Messabweichung:	$E \leq \pm 0.02 \%$ 40 mA ... 12 A of the measured value $E \leq \pm 0.02 \%$ 1.2 mA ... 40 mA of the measurement range final value
Strombereich:	30 mA ... 300 A
Interne Bereiche:	30 mA ... 100 mA α = 3000 100 mA ... 300 mA α = 1000 300 mA ... 1 A α = 300 1 A ... 3 A α = 100 3 A ... 10 A α = 30 10 A ... 30 A α = 10 30 A ... 100 A α = 3 100 A ... 300 A α = 1
Anzeigeumfang:	10.000 mA ... 300.000 A
Messabweichung:	$E \leq \pm 0.02 \%$ 300 mA ... 300 A of the measured value $E \leq \pm 0.02 \%$ 30 mA ... 300 mA of the measurement range final value

Spannungsmessung (U)

Spannungsbereich:	50 V ... 800 V
Interne Bereiche:	50 V ... 100 V β = 8 100 V ... 200 V β = 4 200 V ... 400 V β = 2 400 V ... 800 V β = 1
Anzeigeumfang:	8.0000 ... 800.000 V
Messabweichung:	$E \leq \pm 0.02 \%$ 50 V ... 800 V of the measured value

Leistungsmessung (P, Q, S)

Leistungsmessung pro Phase im Bereich von 50 ... 800 V.
Messabweichungen der Leistung bezogen auf die
Scheinleistung

Messabweichung (1.2 mA ... 12 A):

Wirk-, Blind-, Scheinleistung P, Q, S:	$E \leq \pm 0.02 \%$ 40 mA ... 12 A vom Messwert $E \leq \pm 0.02 \%$ 1.2 mA ... 40 mA vom Messbereichsendwert
---	---

Messabweichung (30 mA ... 300 A):

Wirk-, Blind-, Scheinleistung P, Q, S:	$E \leq \pm 0.02 \%$ 300 mA ... 300 A vom Messwert $E \leq \pm 0.02 \%$ 30 mA ... 300 mA vom Messbereichsendwert
---	---

Anzeigeumfang: 6- stellig für jeden Messpunkt

Energiemessung (W)

Die Fehler für die Energiemessung sind identisch mit den
Fehlern der Leistungsmessung

Leistungsfaktor (PF)

$$PF = \frac{P}{S} \quad E \leq \pm 0.0002$$

Anzeigeumfang: - 1.00000 ... + 1.00000

Phasenwinkelanzeige

Auflösung:	0.01°
Genauigkeit:	$E \leq \pm 0.01^\circ$

Impulseingänge 1-3

Eingangsspegel:	4 ... 12 V (24V)
Eingangsfrequenz:	max. 200 kHz
Tastkopfversorgung:	11 ... 13 V (I ≤ 60 mA)
Minimale Impulslänge:	≥ 1 μs

Impulsausgang 1-3 (fo)

Ausgangsspegel:	5 V TTL Kurzschlussfest
Bereich	$\Sigma C_p = 292.5 \text{ Imp./Wh}$
12.0 A: 1.2 mA ... 12 A	
300 A: 30 mA ... 300 A	

$$\text{Ausgangsfrequenz: } f_o = \frac{\Sigma P \cdot \Sigma C_p \cdot \alpha \cdot \beta}{3600}$$

α, β Es sind die Faktoren des höchsterreichten Strom- und
Spannungsbereiches einzusetzen.

Ausgangsfrequenz: max. 58500 Hz

Sicherheitsanforderungen

- Schutzisoliert EN 61010-1
- CE
- Schutzart: IP-40
- Lagertemperatur: -20°C ... +55°C
- Relative Luftfeuchte: ≤ 85% bei Ta ≤ 21°C
- Relative Luftfeuchte ≤ 95% bei Ta ≤ 25°C
an 30 Tagen/Jahr
verteilt: