

TVU 7.2

Dispositif de fixation pour tête de lecture SH 11



Le dispositif de fixation TVU 7.2 à été conçu pour utilisation portable sur site de la tête de lecture SH 11.

Avantages

Le dispositif de montage peut servir pour pratiquement tous les types de compteurs existant sur le marché.

La construction robuste et simple permet une fixation rapide et simple au boîtier du compteur.

La haute reproductibilité de positionnement permet de contrôler plusieurs compteurs avec rapidité..

Le réglage fin est utilisé pour le positionnement fin de la tête de lecture.

Fonctions

Le dispositif de serrage en haut produit la force nécessaire pour fixer avec sûreté la tête de lecture..

La gamme de fixation est donné par la fixation haute et basse réglable à vis.

La position de la tête de lecture peut être réglée en hauteur et en profondeur.

La position verticale est tournable autour de l'axe vertical, ainsi les marques peuvent être détectées aussi de coté si nécessaire.

Utilisation

Le dispositif de fixation TVU 7.2 est utilisé sur site ou un montage efficace et vite est demandé.

Données techniques

Poids:	600g
Dimensions:	L 120 x P 185 x H 460
Gamme de fixation:	90 - 425mm
Matériel du support:	plastique, noir
Matériel de l'axe vertical:	acier
Matériel de fixation:	gomme, noir

Construction

- [1] Axe verticale
- [2] Levier à main
- [3] Support haut
- [4] Vis fixation support haut
- [5] Support de positionnement vertical
- [6] Vis de positionnement vertical
- [7] Élément de positionnement horizontal
- [8] Vis fixation du positionnement horizontal
- [9] Support bas
- [10] Vis fixation support bas

Mode d'emploi

Pour une fixation optimale de la tête de lecture, il faut suivre les étapes de l'instruction:

- Placer l'élément de positionnement vertical et les supports haut et bas sur l'axe vertical. Contrôler que les gommages de fixation sont tournés l'un vers l'autre.
- Définir les positions haut, milieu et bas des supports selon la dimension du compteur. Le levier à main doit être tourné loin de l'axe, sans tension.
- Placer le dispositif au boîtier du compteur et fixer les vis de fixation des supports haut et bas.
- Tourner le levier de serrage en direction de l'axe vertical.
- Fixer la tête SH 11 au support horizontal avec 2 vis.
- Placer l'élément de positionnement horizontal sur le dispositif et fixez le vis.
- Ajuster la tête de lecture à l'hauteur du disque et en distance correcte.

